

Nextriv Sense Door

Czujnik otwarcia drzwi i okien z alarmem sabotażowym

NX-SN-DOR

Nextriv Sense

Kompaktowy czujnik otwarcia drzwi, okien i gablet, który raportuje każdą zmianę stanu otwarte/zamknięte w czasie rzeczywistym. Wbudowany czujnik demontażu zgłasza osobny alarm sabotażowy po oderwaniu urządzenia od podłoża. Kontaktron działa przy szczelinie 10–15 mm, a czujnik ma kompaktowe wymiary 50,5 × 31 × 18,5 mm. Wymienna bateria 1200 mAh zapewnia ok. 4,2–6,8 roku pracy; montaż odbywa się na wkręty lub taśmę 3M, a konfiguracja przez NFC.



Sabotaż

osobny alarm przy demontażu

do 6,8 roku

pracy na baterii

10–15 mm

odległość zadziałania

50 × 31 mm

kompaktowy czujnik

Najważniejsze cechy

- Natychmiastowe raportowanie każdej zmiany stanu otwarte/zamknięte; dodatkowo okresowy raport stanu zgodnie z ustawionym interwałem
- Wbudowany czujnik demontażu — osobne zdarzenie i alarm sabotażowy po oderwaniu urządzenia od podłoża
- Kontaktron magnetyczny z odległością zadziałania 10–15 mm
- Łączność radiowa dalekiego zasięgu — do ok. 2 km w zabudowie / ok. 15 km w terenie otwartym
- Ok. 4,2–6,8 roku pracy na jednej wymiennej baterii Li-SOCl₂ 1200 mAh
- Konfiguracja zbliżeniowa przez NFC i konfigurowalny interwał raportowania
- Kompaktowe elementy: czujnik 50,5 × 31 × 18,5 mm (28 g), magnes 50,5 × 13,5 × 13 mm (14 g)
- IP20 do pracy we wnętrzach; montaż na płaskiej powierzchni wkrętami lub taśmą 3M

Specyfikacja techniczna

Detekcja i alarm sabotażowy

Element detekcyjny	kontaktron magnetyczny
Odległość zadziałania	10–15 mm
Raportowanie stanu	natychmiast po zmianie otwarte/zamknięte oraz okresowo zgodnie z ustawionym interwałem
Detekcja demontażu	osobne zdarzenie i alarm sabotażowy po oderwaniu czujnika od podłoża

Łączność radiowa

Technologia	łączność radiowa dalekiego zasięgu o niskim poborze energii (LPWAN)
Zasięg czujnik-bramka	do ok. 2 km w zabudowie / ok. 15 km w terenie otwartym

Funkcje urządzenia

Konfiguracja	zblizeniowo przez NFC
Interwał raportowania	konfigurowalny
Reguły alarmowe	w platformie Nextriv osobno dla stanu otwarcia i alarmu sabotażowego

Zasilanie

Bateria	1x wymienna litowa Li-SOCl ₂ ER14250, 1200 mAh
Żywotność baterii	ok. 4,2–6,8 roku zależnie od warunków radiowych [1]

Obudowa i środowisko pracy

Temperatura pracy	-20...60 °C
Wilgotność otoczenia	≤90 % RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20, do pracy we wnętrzach
Czujnik	50,5 × 31 × 18,5 mm; 28 g
Magnes	50,5 × 13,5 × 13 mm; 14 g
Montaż	na płaskiej powierzchni — wkręty lub taśma 3M

Informacje do zamówienia

Kod produktu (SKU)	NX-SN-DOR
--------------------	-----------

[1] Zakres żywotności baterii jest wartością orientacyjną; rzeczywisty czas zależy od konfiguracji i warunków radiowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne wersje dokumentów znajdziesz w centrum pobrań: nextriv.pl/files. Pytania: nextriv.pl/contact.